

HASTIGHETSREGULATOR
5 HASTIGHETER
EC 230V



kr 1.980

Kanalvifte

PRODUCT DESCRIPTION

Modell: S-5EC-2



[922 22 800](tel:92222800)
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@preveda.no

PREVEDA

5-trinns regulator (10V/0-10V)

Potensiometer med 5 trinn for direkte regulering av EC vifte og evt. frekvensomformer

Regulatoren tilføres 10 V DC-spenning og leverer ut styrespenning alt etter hvilket trinn bryteren står i.

Den integrerte lysdioden viser driftstilstand eller status. (registrerer om bryter står i posisjon "0" eller "1-5")

Internt offset potensiometer kan brukes til å redusere utspenning pr. trinn med inntil 25 %.

OBS! Direkte omkobling fra trinn "0" til trinn "5"/ trinn "5" til trinn "0" er ikke mulig.

Trinn 0 = 0 V

Trinn 1 = 2,3 V

Trinn 2 = 4,2 V

Trinn 3 = 6,1 V

Trinn 4 = 8 V

Trinn 5 = 10 V

Spenning (nominell) 10V

Mål: 106,3x72,5x137 mm

Vekt: 0,4 kg.



922 22 800
9:30 - 16:00



besøk
10:00 - 15:00



post@preveda.no